

FLUKE · COMPROBADORES ELÉCTRICOS

Comprobador Eléctrico Fluke 1AC II A2 VoltAlert™

Modelo **1AC II A2 VoltAlert™**

DATOS GENERALES

Marca	Fluke
Modelo	1AC II A2 VoltAlert™
Código	FRC 1345
Categoría	Comprobadores eléctricos

¿Deseas calibrar tus equipos?

Calibramos tus instrumentos con trazabilidad y certificado.
Escríbenos y te cotizamos.

[Cotizar calibración por WhatsApp](#)**Ver producto en línea**

Escanea para revisar stock, cotizar o comprar.
[ferrein.cl/producto/comprobador-electrico-fluke-1ac-ii-a...](https://ferrein.cl/producto/comprobador-electrico-fluke-1ac-ii-a2-voltalert)

01 DESCRIPCIÓN

Comprobador de voltaje sin contacto Fluke 1AC II VoltAlert. Detecta tensión en cables, enchufes y tableros con alerta luminosa y sonora, en formato de bolsillo.

02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de instrumento	Detector / comprobador de tensión AC sin contacto
Principio de funcionamiento	Detección del campo electrostático producido por tensión AC
Rango de detección	90 V AC a 1000 V AC en la versión estándar 1AC II
Frecuencia de operación	45 Hz a 405 Hz

Especificaciones referenciales entregadas por el fabricante; pueden cambiar sin previo aviso. Imagen referencial.

Página 1 de 2

Tipo de detección	Sin contacto con el conductor desnudo
Indicación visual	LED rojo de alta intensidad en la punta
Indicación acústica	Sí, pitido al detectar tensión
Modo silencioso	Sí
Autocomprobación	Continua mediante tecnología Voltbeat™
Tipo de punta	Plana en la versión 1AC-A1-II
Categoría de seguridad	CAT IV 1000 V
Norma de seguridad	IEC 61010-1 / IEC 61010-2-030
Grado de protección	IP40
Temperatura de operación	-10 °C a +50 °C
Altitud máxima de operación	3000 m
Alimentación	2 baterías alcalinas AAA